

PROVOZNÍ NÁVOD

1. POPIS

Chytrá žárovka NOUS P4Z ZigBee RGB E14 – Chytrá úsporná svíčková žárovka s paticí E14. Připojuje se přes energeticky úsporný protokol ZigBee pomocí kompatibilního rozbočovače. Umožňuje nastavit jas, měnit barvy RGB a vybírat vlastní teploty bílého světla. Plně se integruje do vašeho systému chytré domácnosti pro automatizaci a hlasové ovládání. Vynikající volba pro lustry, nástěnná svítidla a stolní lampy.



2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Chytrá žárovka ZigBee RGB P4Z

Síťový protokol (ZigBee 3.0): IEEE 802.15.4

Zigbee Frekvence: 2,400 - 2,483 GHz

Výkon: 4,9 W

Světelný tok: 450 lm

Teplota barev: 2700K-6500K

RGB: 16 milionů barev

Max. vysílací výkon: 10 dBm

Patice E14 | Žárovka C37

Jmenovité napětí: 220-240 V AC

3. BEZPEČNOSTNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si prosím přečtěte tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte místo toho vlhký flanelový hadřík.

- Nepřekračujte specifikovaný jmenovitý výkon. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze certifikované servisní středisko.

4. PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení Nous potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:



Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte [přímo](#)

Důležité: Budete potřebovat Nous E1, Nous E7, Nous E15 nebo jinou ZigBee bránu/hub kompatibilní s Tuya.

Pokyny pro připojení chytré žárovky NOUS ZigBee:

1. Zapněte zařízení (váš rozbočovač **Nous** ZigBee by již měl být připojen k aplikaci). Ujistěte se, že je žárovka připojena ke zdroji napájení 230 V (zašroubována do objímky) a že je napájení zapnuté.
2. Po zapnutí napájení by žárovka měla začít rychle blikat. Pokud ne, jednoduše vypněte a znovu zapněte vypínač, abyste zařízení resetovali.
3. Otevřete aplikaci **Nous Smart**.
4. Vyberte ze seznamu zařízení svou **ZigBee bránu (hub)**.
5. V nabídce rozbočovače klikněte na „**Přidat podzařízení**“ (nebo „+“).
6. Aplikace automaticky vyhledá zařízení připravená k připojení. Potvrďte připojení pro zahájení párování.
7. Po spárování můžete zařízení přejmenovat a je připraveno k použití.
8. *Alternativa:* Pokud se zařízení nenajde automaticky, klikněte na „**Přidat ručně**“, vyberte ze seznamu odpovídající kategorii osvětlení a postupujte podle pokynů na obrazovce.