

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. BESCHREIBUNG

NOUS P4Z ZigBee Smart-Glühbirne RGB E14 – Intelligente, energiesparende Kerzenlampe mit E14-Sockel. Sie verbindet sich über das energieeffiziente ZigBee-Protokoll mit einem kompatiblen Hub. Helligkeit, RGB-Farben und Farbtemperaturen lassen sich individuell anpassen. Die Glühbirne integriert sich nahtlos in Ihr Smart-Home-System und ermöglicht Automatisierung und Sprachsteuerung. Ideal für Kronleuchter, Wandleuchten und Schreibtischlampen.



2. TECHNISCHE MERKMALE

Intelligente ZigBee-Glühbirne RGB P4Z
Netzwerkprotokoll (ZigBee 3.0): IEEE 802.15.4
ZigBee-Frequenz: 2,400–2,483 GHz
Leistung: 4,9 W
Lichtstrom: 450 lm
Farbtemperatur: 2700–6500 K
RGB: 16 Millionen Farben
Max. Sendeleistung: 10 dBm
Sockel E14 | Fassung C37
Nennspannung: 220–240 V AC

3. Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Das Produkt ist innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen zu verwenden.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Das Gerät darf nicht herunterfallen oder mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine chemisch aktiven oder scheuernden

Reinigungsmittel. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Flanelltuch.

- Die angegebene Nennleistung darf nicht überschritten werden. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss und einem Stromschlag kommen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst – Diagnose und Reparatur des Geräts sollten nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

4. VERBINDUNG

Um das Nous-Gerät zu verbinden, benötigen Sie ein Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem und der installierten Nous Smart Home-App. Diese App ist kostenlos und kann im Play Store bzw. App Store heruntergeladen werden. Den QR-Code für die App finden Sie unten.



Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn [direkt herunter](#).

Wichtig: Sie benötigen ein Nous E1, Nous E7, Nous E15 oder ein anderes Tuya-kompatibles ZigBee-Gateway/einen anderen Tuya-kompatiblen ZigBee-Hub.

Anschlussanleitung für die NOUS ZigBee Smart-Glühbirne:

1. Schalten Sie das Gerät ein (Ihr **Nous** ZigBee Hub sollte bereits mit der App verbunden sein). Stellen Sie sicher, dass die Glühbirne an ein 230-V-Netzteil angeschlossen (in die Fassung geschraubt) und eingeschaltet ist.
2. Nach dem Einschalten sollte die Glühbirne schnell blinken. Falls dies nicht der Fall ist, schalten Sie das Gerät einfach aus und wieder ein, um es zurückzusetzen.
3. Öffne die **Nous Smart** App.
4. Wählen Sie Ihr **ZigBee-Gateway (Hub)** aus der Geräteliste aus.
5. Klicken Sie im Hub-Menü auf „**Untergerät hinzufügen**“ (oder „**+**“).
6. Die App sucht automatisch nach Geräten, die sich verbinden lassen. Bestätigen Sie die Verbindung, um den Kopplungsvorgang zu starten.
7. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, können Sie Ihr Gerät umbenennen und es ist einsatzbereit.
8. *Alternative:* Falls das Gerät nicht automatisch gefunden wird, klicken Sie auf „**Manuell hinzufügen**“, wählen Sie die entsprechende Beleuchtungskategorie aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

