

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. DESCRIPCIÓN

Bombilla inteligente NOUS P4Z ZigBee RGB E14 : Bombilla inteligente de bajo consumo con base E14. Se conecta mediante el protocolo ZigBee, que optimiza el consumo energético, utilizando un hub compatible. Permite ajustar el brillo, cambiar los colores RGB y seleccionar temperaturas de luz blanca personalizadas. Se integra completamente en tu sistema de hogar inteligente para automatización y control por voz. Una excelente opción para lámparas de araña, apliques y lámparas de escritorio.



2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bombilla inteligente ZigBee RGB P4Z
Protocolo de red (ZigBee 3.0): IEEE 802.15.4
Frecuencia Zigbee: 2.400 - 2.483 GHz
Potencia: 4.9 W
Lúmenes: 450 lm
Temperatura de color: 2700 K-6500 K
RGB: 16 millones de colores
Potencia máxima de transmisión: 10 dBm
Base E14 | Bombilla C37
Tensión nominal: 220-240 VCA

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

- Lea este manual detenidamente.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga ni que sea sometido a esfuerzos mecánicos.

- No utilice detergentes químicamente activos ni abrasivos para limpiar el producto. En su lugar, utilice un paño de franela húmedo.
- No exceda la potencia nominal especificada. Esto podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte usted mismo el producto; el diagnóstico y las reparaciones del dispositivo solo deben realizarse en un centro de servicio certificado.

4. CONEXIÓN

Para conectar el dispositivo Nous, necesita un smartphone con sistema operativo Android o iOS y la aplicación Nous Smart Home instalada. Esta aplicación es gratuita y se puede descargar desde Google Play y la App Store. El código QR de la aplicación se muestra a continuación:



Escanea el código QR o descárgalo [directamente](#).

Importante: necesitará un Nous E1, Nous E7, Nous E15 u otro gateway/hub ZigBee compatible con Tuya.

Instrucciones de conexión para la bombilla inteligente NOUS ZigBee:

1. Encienda el dispositivo (su concentrador **Nous** ZigBee ya debería estar conectado a la aplicación). Asegúrese de que la bombilla esté conectada a una fuente de alimentación de 230 V (enroscada en el portalámparas) y que la alimentación esté encendida.
2. Tras encender la alimentación, la bombilla debería empezar a parpadear rápidamente. Si no lo hace, simplemente apague y vuelva a encender el interruptor para reiniciar el dispositivo.
3. Abre la aplicación **Nous Smart**.
4. Seleccione su **puerta de enlace ZigBee (concentrador)** de la lista de dispositivos.
5. Haz clic en "**Agregar subdispositivo**" (o "+") dentro del menú del hub.
6. La aplicación buscará automáticamente dispositivos listos para conectarse. Confirma la conexión para iniciar el emparejamiento.
7. Una vez emparejado, puedes cambiar el nombre de tu dispositivo y estará listo para usar.
8. **Alternativa:** Si el dispositivo no se detecta automáticamente, haga clic en "**Agregar manualmente**", seleccione la categoría de iluminación correspondiente de la lista y siga las instrucciones en pantalla.

