

MANUALE OPERATIVO

1. DESCRIZIONE

Lampadina intelligente NOUS P4Z ZigBee RGB E14 - Lampadina a candela intelligente a risparmio energetico con attacco E14. Si connette tramite il protocollo ZigBee a basso consumo energetico utilizzando un hub compatibile. Consente di regolare la luminosità, cambiare i colori RGB e selezionare temperature di colore della luce bianca personalizzate. Si integra perfettamente con il sistema di domotica per l'automazione e il controllo vocale. Una scelta eccellente per lampadari, applique e lampade da scrivania.



2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Lampadina Smart ZigBee RGB P4Z
Protocollo di rete (ZigBee 3.0): IEEE 802.15.4
Frequenza Zigbee: 2.400 - 2.483 GHz
Potenza: 4.9W
Lumen: 450Lm
Temperatura colore: 2700K-6500K
RGB: 16 milioni di colori
Potenza di trasmissione massima: 10 dBm
Attacco E14 | Lampadina C37
Tensione nominale: 220-240VAC

3. MISURE DI SICUREZZA E PRECAUZIONI

- Si prega di leggere attentamente questo manuale.
- Utilizzare il prodotto entro i limiti di temperatura e umidità specificati nella scheda tecnica.
- Non installare il prodotto in prossimità di fonti di calore come termosifoni, ecc.
- Non permettere che il dispositivo cada o sia sottoposto a sollecitazioni meccaniche.
- Non utilizzare detergenti chimicamente aggressivi o abrasivi per pulire il prodotto. Utilizzare

invece un panno di flanella umido.

- Non superare la potenza nominale specificata. Ciò potrebbe causare un cortocircuito e una scossa elettrica.
- Non smontare il prodotto autonomamente: la diagnosi e la riparazione del dispositivo devono essere eseguite esclusivamente presso un centro di assistenza autorizzato.

4. CONNESSIONE

Per connettere il dispositivo Nous, è necessario uno smartphone con sistema operativo Android o iOS e l'applicazione Nous Smart Home installata. Questa applicazione è gratuita e disponibile per il download su Play Store e App Store. Il codice QR per l'applicazione è riportato di seguito:



Scansiona il codice QR o scaricalo [direttamente](#)

Importante: avrai bisogno di un gateway/hub ZigBee compatibile con Tuya, come Nous E1, Nous E7, Nous E15 o un altro modello.

Istruzioni di connessione per la lampadina intelligente NOUS ZigBee:

1. Accendi il dispositivo (il tuo hub **Nous** ZigBee dovrebbe essere già connesso all'app). Assicurati che la lampadina sia collegata a una presa di corrente da 230 V (avvitata al portalampada) e che l'alimentazione sia attiva.
2. Dopo aver acceso l'alimentazione, la lampadina dovrebbe iniziare a lampeggiare rapidamente. In caso contrario, è sufficiente spegnere e riaccendere l'interruttore per ripristinare il dispositivo.
3. Apri l'app **Nous Smart**.
4. Seleziona il tuo **gateway ZigBee (hub)** dall'elenco dei dispositivi.
5. Fai clic su **"Aggiungi sottodispositivo"** (o "+") all'interno del menu dell'hub.
6. L'app eseguirà automaticamente la scansione dei dispositivi pronti per la connessione. Conferma la connessione per avviare l'associazione.
7. Una volta effettuato l'abbinamento, è possibile rinominare il dispositivo ed è pronto per l'uso.
8. **Alternativa:** se il dispositivo non viene rilevato automaticamente, fai clic su **"Aggiungi manualmente"**, seleziona la categoria di illuminazione corrispondente dall'elenco e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

