

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. OPIS

Inteligentna żarówka NOUS P4Z ZigBee RGB E14 – inteligentna, energooszczędna żarówka świecowa z gwintem E14. Łączy się z energooszczędnym protokołem ZigBee za pomocą kompatybilnego huba. Umożliwia regulację jasności, zmianę kolorów RGB i wybór niestandardowych temperatur światła białego. W pełni integruje się z systemem inteligentnego domu, umożliwiając automatyzację i sterowanie głosowe. Doskonały wybór do żyrandoli, kinkietów i lampek biurkowych.



2. DANE TECHNICZNE

Inteligentna żarówka ZigBee RGB P4Z
Protokół sieciowy (ZigBee 3.0): IEEE 802.15.4
Częstotliwość Zigbee: 2,400–2,483 GHz
Moc: 4,9 W
Strumień świetlny: 450 lm
Temperatura barwowa: 2700–6500 K
RGB: 16 milionów kolorów
Maksymalna moc nadawania: 10 dBm
Gwint E14 | Żarówka C37
Napięcie znamionowe: 220–240 V AC

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Produkt należy stosować w zakresie temperatury i wilgotności określonym w karcie technicznej.
- Nie należy instalować produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuść do upadku urządzenia lub narażenia go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać detergentów o działaniu chemicznym ani ściernym. Zamiast tego należy używać wilgotnej flanelowej ściereczki.

- Nie przekraczać zalecanej mocy znamionowej. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie należy samodzielnie demontować produktu – diagnostykę i naprawy urządzenia należy wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

4. POŁĄCZENIE

Aby podłączyć urządzenie Nous, potrzebujesz smartfona z systemem Android lub iOS z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Ta aplikacja mobilna jest darmowa i dostępna do pobrania w sklepach Play Market i App Store. Kod QR aplikacji znajduje się poniżej:



Zeskanuj kod QR lub pobierz go **bezpośrednio**

Ważne: będziesz potrzebować bramki/centrali ZigBee Nous E1, Nous E7, Nous E15 lub innej kompatybilnej z Tuya

Instrukcja podłączenia inteligentnej żarówki NOUS ZigBee:

1. Włącz urządzenie (centrala **Nous** ZigBee powinna być już połączona z aplikacją). Upewnij się, że żarówka jest podłączona do gniazdka 230 V (wkręcona w gniazdo) i włączona.
2. Po włączeniu zasilania żarówka powinna zacząć szybko migać. Jeśli tak się nie stanie, wystarczy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby je zresetować.
3. Otwórz aplikację **Nous Smart**.
4. Wybierz **bramkę ZigBee (hub)** z listy urządzeń.
5. Kliknij „**Dodaj podurządzenie**” (lub „+”) w menu głównym.
6. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenia gotowe do połączenia. Potwierdź połączenie, aby rozpocząć parowanie.
7. Po sparowaniu możesz zmienić nazwę urządzenia i będzie ono gotowe do użycia.
8. *Alternatywa:* Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione automatycznie, kliknij „**Dodaj ręcznie**”, wybierz odpowiednią kategorię oświetlenia z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.