

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. OPIS

NOUS P8Z ZigBee Smart Bulb RGB GU10 – inteligentna żarówka LED z trzonkiem GU10. Działa w oparciu o protokół ZigBee i wymaga podłączenia do koncentratora. Oferuje 16 milionów kolorów RGB i regulowane, białe światło – od ciepłych do chłodnych odcieni technicznych. Łatwa obsługa za pomocą aplikacji i pełna kompatybilność z Amazon Alexa i Google Home. Idealna do oświetlenia kierunkowego i akcentującego.



2. DANE TECHNICZNE

Inteligentna żarówka ZigBee RGB P8Z
Protokół sieciowy (ZigBee 3.0): IEEE 802.15.4
Zigbee Częstotliwość: 2,400 - 2,483 GHz
Moc: 4,9 W
Lumen: 420 lm
Temperatura barwowa: 2700 K - 6500 K
RGB: 16 milionów kolorów
Maksymalna moc nadawania: 10 dBm
Trzonek GU10
Napięcie znamionowe: 220-240 V AC

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję.

- Produkt należy stosować w zakresie temperatury i wilgotności określonym w karcie technicznej.
- Nie należy instalować produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuść do upadku urządzenia lub narażenia go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać detergentów o działaniu chemicznym ani ściernym. Zamiast tego należy używać wilgotnej flanelowej ściereczki.
- Nie przekraczać zalecanej mocy znamionowej. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie należy samodzielnie demontować produktu – diagnostykę i naprawy urządzenia należy wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

4. POŁĄCZENIE

Aby podłączyć urządzenie Nous, potrzebujesz smartfona z systemem Android lub iOS z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Ta aplikacja mobilna jest darmowa i dostępna do pobrania w sklepach Play Market i App Store. Kod QR aplikacji znajduje się poniżej:



Zeskanuj kod QR lub pobierz go **bezpośrednio**

Ważne: będziesz potrzebować bramki/centrali ZigBee Nous E1, Nous E7, Nous E15 lub innej kompatybilnej z Tuya

Instrukcja podłączenia inteligentnej żarówki NOUS ZigBee:

1. Włącz urządzenie (centrala **Nous** ZigBee powinna być już połączona z aplikacją). Upewnij się, że żarówka jest podłączona do gniazdka 230 V (wkręcona w gniazdo) i włączona.
2. Po włączeniu zasilania żarówka powinna zacząć szybko migać. Jeśli tak się nie stanie, wystarczy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby je zresetować.
3. Otwórz aplikację **Nous Smart**.
4. Wybierz **bramkę ZigBee (hub)** z listy urządzeń.
5. Kliknij „**Dodaj podurządzenie**” (lub „+”) w menu głównym.
6. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenia gotowe do połączenia. Potwierdź połączenie, aby rozpocząć parowanie.
7. Po sparowaniu możesz zmienić nazwę urządzenia i będzie ono gotowe do użycia.
8. *Alternatywa:* Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione automatycznie, kliknij „**Dodaj ręcznie**” ,

wybierz odpowiednią kategorię oświetlenia z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
