
Guida utente

- Accensione
- Principio di funzionamento ON/OFF: Gli apparecchi collegati funzionano/si arrestano tramite accensione/spegnimento sotto tensione.




Nota: lo ZigBee Switch deve essere alimentato dai fili N e L

Come connettere:

1. Collega il dispositivo
2. Trova hotspot wifi aperto con la parola Tasmota nel nome
3. Connettiti ad esso e vai all'indirizzo 192.168.4.1 nel browser
4. Inserisci il nome e la password della tua rete Wi-Fi
5. Dopo aver confermato i dati di rete, la ciabatta ti mostrerà l'indirizzo IP da cui sarà disponibile, copialo, per ogni evenienza.
6. Ti reindirizzerà automaticamente a questo indirizzo dopo che i tuoi dati di rete sono stati riempiti e salvati.
7. La ciabatta è pronta per l'uso. Modello e regole già attivati, ma nel caso ne avessi bisogno in seguito, puoi trovarli di seguito

Parametri modello:

{"NAME":"Modulo tenda Smart WiFi L12T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}



L'utilizzo di questo modello trasforma l'unità in un semplice interruttore a 2 vie (ad es. L13 [2 vie]).

Per far funzionare l'unità come interruttore per tapparelle, è necessario impartire i seguenti comandi:

- abilita SetOption80 1
- attivare ShutterRelay1 1
- Interlock 1,2
- Interlock ON
- impostare gli interruttori su follow e inverse `SwitchMode1 4` e `SwitchMode2 4`. Controlla la documentazione di SwitchModes per i dettagli.
- Quindi il dispositivo dovrebbe essere calibrato per la distanza delle tue tende, dai un'occhiata alla pagina di configurazione di tende e tapparelle .

se c'è il pulsante di accensione:

Tieni premuto il pulsante di accensione per più di 40 secondi, finché la spia non lampeggia e il dispositivo si riavvia

se non è presente il pulsante di accensione:

Collegare e scollegare il dispositivo 6 volte e lasciarlo collegato il 7 - il LED dovrebbe iniziare a lampeggiare, ciò significa che la presa è pronta per essere ricollegata

se hai accesso all'interfaccia web:

digitare **reset 1** nella console e premere invio

Interazioni Smart Home

Tasmota è incredibilmente espandibile e flessibile e può essere integrato con:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip, ecc.

per maggiori informazioni guarda qui:
https://tasmota.github.io/docs/Integrations/