
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny przełącznik dotykowy ZigBee

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z **bezpośredniego linku**

Jak podłączyć i używać


Oddziel górną i wieżową część od przełącznika za pomocą śrubokręta



Uwaga: poniżej znajdują się dwa rodzaje okablowania, bez przewodu neutralnego i przewodu neutralnego jest wymagany,


Uwaga: bez przewodu neutralnego!

Przygotowanie do instalacji okablowania
1. Przewód pod napięciem łączy zacisk „L”
2. Przewód żarówki łączy zacisk „L1, L2, L3”
1 zespół łączy zacisk „Ll” Zacisk
2 złącza łączy zacisk „L1, L2”
3 wiązki łączy zaciski „L1, L2, Zacisk L3".




Uwaga: wymagany jest przewód neutralny.

Przygotowanie do instalacji okablowania
1. Przewód pod napięciem łączy zacisk „L”
2. Przewód żarówki łączy zacisk „L1, L2,L3”
3. Przewód neutralny łączy zacisk „N”
1 zespół łączy „L1” Zacisk
2 złącza łączy „L1, L2” zacisk
3 łączy zacisk „L1, L2, L3”



Montaż włącznika na ścianie

1. Umieść części wieży rozdzielczej w skrzynce rozdzielczej w ścianie
2. Zamontuj dwie boczne śruby.
3. Zamontuj górną obudowę (instaluj od góry)
4. Załóż górną górną obudowę na przełącznik.
5. Włącz prąd, a następnie dioda LED będzie szybko migać w celu sparowania. (lub przytrzymaj palec na przycisku włączania/wyłączania przez 10 sekund, aby rozpocząć parowanie)





Stan lampki kontrolnej:


1. Światło jest stałe:-przełącznik jest podłączony pomyślnie z aplikacją na telefon komórkowy.
2. Kontrolka powoli miga: przełącznik nie jest podłączony do sieci.
3. Światło miga w sposób ciągły i szybki: przełącznik jest gotowy do połączenia z aplikacją na telefon komórkowy.
4. Światło miga 1 raz co 3 sekundy: przełącznik jest w trybie parowania AP.


Łączenie z aplikacją:


1. Upewnij się, że przełącznik jest pod napięciem, naciśnij dowolny przycisk przełącznika przez 6-10 sekund, aż lampka kontrolna zacznie szybko migać.
2. Po podłączeniu inteligentnej bramy do aplikacji najpierw kliknij dodaj podurządzenie, a następnie kliknij „Miga lampka kontrolna”.
3. Urządzenie łączy się automatycznie, a następnie kliknij „Gotowe”, gdy urządzenie zostanie pomyślnie dodane.



ZigBee Gateway
Online devices: 0
Added devices
You haven't create any device yet.
Tap 'Add' to start.
Add subdevice


Ensure device is in pairing mode (LED is blinking)
If the LED is not blinking, please reset the device, here are some common ways to reset:
Sensor Poweron,HoldRESETbutton(switch)for5s.
Socket Poweron,HoldRESETbutton(switch)for5s.
Lighting Power on, Turn On-off-on-off-on
LED already blink
Add subdevice


Search device
1 devices have been successfully added
ZG-SWITCH3
DONE


ZG-SWITCH3
Device added successfully
Living Ro...
Master B...
Second...
Done


ZG-SWITCH3
Long press to edit switch name
Switch 1
Switch 2
Switch 3
ON
All On
Timer
Countdown
OFF
All Off


ZG-SWITCH3
Long press to edit switch name
Switch 1
Switch 2
Switch 3
ON
All On
Timer
Countdown
OFF
All Off

Uwaga: Zigbee Gateway można podłączyć tylko do jednego konta. Współzarządzanie jest możliwe poprzez dodanie do domu więcej niż jednego członka rodziny.

Jak połączyć się z Alexą lub asystentem Google:

Alexa TUTORIAL

Google Home TUTORIAL