
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Gateway/Hub fără fir E7

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe **linkul direct**

Aflați despre Smart Gateway

Acest gateway inteligent, care adoptă tehnologia Zigbee cu un consum foarte scăzut de energie, poate funcționa cu tipuri de senzori inteligenți și aparate inteligente de casă pentru a construi un sistem de casă inteligentă, iar gateway-ul funcționează ca controler central.



LED de sistem

Roșu: Pornit și nu este conectat la router
Albastru: Pornit și este conectat la router
Clipește (roșu/albastru): Este pornit și transmite date cu routerul.

LED-ul de asociere

stins: gateway-ul nu a fost asociat cu routerul
PORNIT: gateway-ul a fost asociat cu routerul
Clipește: gateway-ul este în modul de asociere cu sub-dispozitivul său

Alimentare

USB 5V (Tip-C)


Port Ethernet

Conectați-vă la router cu cablu LAN


Buton Apăsare
lungă: apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde,
gateway-ul intră în modul de asociere cu routerul
Apăsare scurtă: gateway-ul intră în modul adăugare sub-dispozitiv

Ghid de Instalare Rapida


- (Dacă ați instalat NOUS Smart Home pe telefonul dvs. mobil, mergeți la pasul 3) Scanați codul QR sau căutați NOUS Smart Home în APP Store sau Google Play pentru a instala APP (noul utilizator trebuie să înregistreze mai întâi contul)
- Conectați telefonul mobil la routerul dvs. Wi-Fi de 2,4 GHz (cu internet).
- Conectați-l la router sau comutator (care se află în aceeași rețea cu telefonul dvs.) prin cablu LAN.




- Rulați NOUS Smart Home APP, faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus (selectați Gateway and Others-> Wireless Gateway (zigbee)




- Apăsați butonul timp de 5 secunde până când LED-ul roșu clipește, apoi urmați instrucțiunile din aplicație pentru a conecta gateway-ul inteligent la rețeaua dvs.







5


Cancel
Enter Wi-Fi Password
2.4GHz
5GHz
Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >
Wi-Fi name
Enter Wifi password
Confirm

6



- Așteptând câteva secunde, puteți vedea că gateway-ul este afișat și îl puteți redenumi



- Apăsați Terminat pentru a finaliza instalarea gateway-ului