

Instrukcja obsługi

Inteligentne Taśma LED NOUS F2



Bezpieczeństwo

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Upewnij się, że przewód zasilający, jest podłączony solidnie i prawidłowo pod względem biegunowości, aby uniknąć zwarcia na połączeniach elektrycznych stwarzających zagrożenie pożarowe.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.
- Taśmę Led należy instalować na powierzchni dobrze oczyszczonej z kurzu, pyłów i tłuszczu. W przypadku montażu na metalowych elementach należy zwrócić uwagę, czy pod czas montażu lub lutowania nie nastąpiły jakiegokolwiek przerwy na dwustronnie klejącej taśmie 3M mogące powodować zwarcie na spodniej części laminatu i prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy oświetlenia.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Instalacja

Przed montażem i ewentualnym cięciem Taśm Led Nous F Kupujący zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem pod względem typu taśmy LED, barwy emitowanego światła, oraz poprawności działania wszystkich sekcji diod na całym odcinku taśmy. Produkt pocięty, demontowany lub uszkodzony podczas montażu nie podlega wymianie, ani zwrotowi.

- Aby zainstalować pasek LED, odklej warstwę ochronną naklejki 3M z tyłu paska i przyklej na płaskiej powierzchni.

- Istnieje możliwość cięcia paska LED pomiędzy poszczególnymi sekcjami w miejscach oznaczonych ciągłą linią. W celu skrócenia paska, przetnij go wzdłuż prostej linii pomiędzy padami +, G,R,B.
- Pasek LED należy umieścić w gnieździe modułu sterującego, moduł sterujący podłączyć do zasilacza.

Dodawanie urządzenia do aplikacji mobilnej NOUS Smart

Wyszukaj, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację o nazwie Nous Smart Home w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Kody QR:

Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego [linku](#)



Rejestracja/logowanie

Jeśli posiadasz konto w aplikacji, wybierz opcję “Zaloguj się” używając istniejącego konta i zaloguj się. W innym wypadku należy najpierw utworzyć konto.

W tym celu:

1. Uruchom aplikację.
2. Aby utworzyć konto, dotknij “Zarejestruj się”
3. Wpisz adres e-mail, który będzie przypisany do konta. Dotknij “Otrzymaj kod weryfikacyjny”.
4. Aplikacja wyśle kod weryfikacyjny na e-mail. Należy przepisać go w pole “Wpisz kod weryfikacyjny”
5. Kolejnym krokiem jest ustawienie hasła - wpisz dowolne hasło i potwierdź przyciskiem “Zakończono”, zostanie wyświetlony interfejs użytkownika.

Dodawanie urządzenia

Aby dodać urządzenie do konta:

1. Upewnij się że taśma Led szybko miga na czerwono. Jeśli nie, trzykrotnie szybko włączyć/wyłączyć taśmę od zasilania, zachowując odstęp czasowy 1-1.5 sek, aż pasek LED zacznie szybko migać.
Filmik pomocniczy, który pokazuje, jak zresetować taśmę:
3. Dotknij przycisk “Dodaj urządzenie” lub ikonę „+” w aplikacji, kliknij “Add Device”
4. Przewiń porady dotyczące dodawania urządzeń. Wybierz odpowiedni typ urządzenia (Oświetlenie → Taśma Led 5m). Potwierdź szybkie miganie.
5. Upewnij się, że router, do którego ma zostać podłączone urządzenie nadaje w paśmie 2.4GHz. Wprowadź dane do sieci i dotknij Dalej.
6. Po kilkunastu sekundach urządzenie zostanie dodane do aplikacji, można zmienić nazwę.

Połącz Nous Smart z Google Home

Po zarejestrowaniu urządzeń w aplikacji Nous Smart Home, chcesz nawiązać połączenie między Nous Smart i Google Home. W tym celu upewnij się, że Twoje konto Google Home jest zarejestrowane, a aplikacja jest otwarta. Wybierz konkretne konto Google Home, które chcesz połączyć z Nous Smart. (Oba używają tego samego adresu e-mail).

Kliknij przycisk „+” na ekranie głównym aplikacji Google Home, aby skonfigurować nowe urządzenie. W przypadku urządzeń inteligentnych innych niż Google, takich jak urządzenie Nous Smart, należy użyć opcji „Works with Google”.

W następnym kroku pojawi się ekran „Zarządzaj kontami”, który zawiera ogromną listę inteligentnych urządzeń obsługiwanych przez Google Home. Przejdź do opcji przycisku wyszukiwania, aby zlokalizować Nous Smart.

Kliknij “Nous Smart” w menu wyników wyszukiwania. Automatycznie przeniesie Cię do następnego ekranu rejestracji platformy IoT w Google.

Zostaniesz powitany przez ekran z napisem: „Połącz swoje konto Nous Smart z Google”. Daje to pozwolenie na sterowanie urządzeniem Google Home w Nous Smart i poświadczenia konta. Powiązanie jest wymagane tylko raz.

Trwa proces łączenia obu aplikacji. Musisz upewnić się, że obie aplikacje (jeśli są na różnych telefonach) korzystają z tej samej sieci Wi-Fi, w przeciwnym razie wystąpią błędy połączenia.

Aby zlokalizować urządzenie Nous Smart do synchronizacji z Google Home, użyj jego funkcji „szukania urządzeń” i zidentyfikuj urządzenie. Jeśli obaj korzystają z tej samej sieci Wi-Fi, powinni połączyć się w mgnieniu oka.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia powinno być możliwe wyświetlenie odpowiedniego urządzenia Nous Smart w menu „Sterowanie domem” aplikacji Google Home w sekcji „Urządzenia”. Możesz dodać wszystkie swoje inteligentne urządzenia Nous, które przyjmą standardowe instrukcje Asystenta Google.

Połącz Nous Smart z Amazon Alexa

Aby połączyć Nous Smart z Amazon Alexa, musisz już pobrać aplikację Alexa i ukończyć podstawową konfigurację. Na ekranie głównym Alexy przejdź do „Więcej”, a następnie „Umiejętności i gry”. Tutaj możesz wyszukać wszystkie aplikacje innych firm, które są obsługiwane przez Alexę. Przejdź do opcji menu wyszukiwania, aby znaleźć “Nous Smart”.

Kliknij „Włącz użycie”, aby dodać Nous Smart do zestawu umiejętności Alexa

Poczekaj kilka sekund, aż umiejętność zostanie włączona, a konta Amazon Alexa i Nous Smart zaczną się łączyć.

W następnym kroku zostaniesz powitany ekranem, na którym musisz autoryzować połączenie między Nous Smart i Alexa. Pozwala to na łatwe przeniesienie szczegółów konta Nous Smart na zsynchronizowane konto Alexa.

Po zsynchronizowaniu konta Alexa z Nous Smart zobaczysz następujący ekran wskazujący, że zostało pomyślnie połączone.

Możesz wyświetlić swoje umiejętności Alexa Smart home, aby sprawdzić, czy dodano Nous Smart.

Alexa ma tryb wykrywania do wyszukiwania nowych urządzeń. Aby zlokalizować urządzenie Nous Smart, najpierw włącz je, a następnie poszukaj połączenia, co powinno zająć około 45 sekund.

!Uwaga

Nie wszystkie nasze urządzenia są kompatybilne z aplikacjami Google Home lub Amazon Alexa. Odpowiednie oznaczenia sprawdzisz na opakowaniu.

Uproszczona deklaracja zgodności

My, Nous, jako producent oświadczamy, że produkt NOUS F2 marki NOUS, wyprodukowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami/przepisami CE i przeszedł wszystkie testy. Obejmuje to między innymi dyrektywę w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności i kartę charakterystyki można znaleźć i pobrać ze strony www.nous.technology.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

strona internetowa: www.nous.technology

email: support@nous.technology

NOUS jest znakiem towarowym: L-TRADE GROUP SP z.o.o. Aleja Solidarności 117/207 00-140
Warszawa, Polska.